



New

Description :

Ces amplificateurs-mélangeurs sont disponibles en 4 x 60 W, 4 x 120 W et 4 x 240 W.

Matrice audio 4 canaux conçue pour appels multi zones et système de sélection multi sources avec lecteur MP3. Utilisation diverses telles que hôtels, centres commerciaux, centre sportifs etc...

Caractéristiques :

Ils sont équipés de :

- 4 amplificateurs de puissance :
- 4 x 60 W pour l'**AM 4060**
- 4 x 120 W pour l'**AM 4120**
- 4 x 240 W pour l'**AM 4240**
- Toutes les entrées sources sont routables simultanément sur les 4 zones de sortie
- Les 5 entrées et MP3 possèdent un réglage de volume ainsi graves et aigus séparés
- 3 entrées micro / ligne avec alimentation fantôme paramétrable
- 2 entrées AUX RCA
- Module lecteur MP3 avec port SD et USB intégré
- 1 entrée RJ 45 pour micro pupitre d'appel 4 zones
- 4 borniers de sorties ligne et sorties haut-parleurs 70V, 100V ou 4Ω
- 1 prise RS232 pour communication avec systèmes externes
- 1 entrée prioritaire sur les autres entrées réglage de niveau
- Réglage de niveau de priorité pour le micro, à télécommande, l'entrée prioritaire, l'entrée Tel et l'entrée MIC 1
- Sortie HP de contrôle avec réglage volume
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Interrupteur de terre

Désignations modèles

Amplificateur-préamplificateur 4 x 60 W (3 U) AM 4060
(code 02187)

Amplificateur-préamplificateur 4 x 120 W (3 U) AM 4120
(code 02188)

Amplificateur-préamplificateur 4 x 240 W (3 U) AM 4240
(code 02257)

| CARACTÉRISTIQUES | AM 4060 | AM 4120 | AM 4240 |
|-------------------------|---|---------------|---------------|
| Type | Amplificateur-préamplificateur matrice | | |
| Alimentation | ~230 V – 50 Hz | | |
| Puissance de sortie | 4 x 60 W RMS | 4 x 120 W RMS | 4 x 240 W RMS |
| Sorties HP | 4 Ω, 70 V – 100 V | | |
| Sortie HP de contrôle | 8 Ω, 1W | | |
| Sorties | LINE1-4: 1V/600Ω symétrique | | |
| Entrées/Sensibilité | CH1,2,3 : ± 2,5mV/600Ω - 175mV - 10KΩ - symétrique CH5-6 : 350mV/10KΩ, symétrique TEL : 350mV/10KΩ REMOTE MIC : ± 387mV/10KΩ | | |
| Réglages Tonalité | Graves : ± 10 dB à 100 Hz Aigus : ± 10 dB à 10 000 Hz | | |
| Bande passante | 80 Hz – 16 000 Hz (0/- 3 dB) | | |
| Rapport Signal/Bruit | ≥ 65 dB | | |
| Lecteur MP3 | Capacité maximum de 32GB | | |
| Entrée SD | Supporte les formats FAT16 & FAT32, jusqu'à 2 G-1 bites Maximum de fichiers lisibles : 65534 Tri et lecture jusqu'à 100 fichiers unicode | | |
| Format MP3 | Supports MPEG audio 1,2 et 2,5 Layers 1,2 et 3 Taux d'échantillonnage 8k, 16k, 32k 11.025k, 44,1, 12k, 24k et 48000Hz Taux à débit fixe de 8 à 320 kbps et VBR (taux variable) excepté formats libres | | |
| Format d'enregistrement | WAV | | |
| Distorsion harmonique | ≤ 1 % | | |
| Consommation | 375 W | 750 W | 1200 W |
| Dimensions L x P x h | 483 x 399 x 132 mm (19" 3U) | | |
| Poids | 12 Kg | 15 Kg | 18 Kg |

PA-04

PUPITRE D'APPEL 4 ZONES POUR **AM 4060, AM 4120 ET AM 4240**



Description :

Le PA-04 est un pupitre d'appel à distance 4 zones pour les amplificateurs AM 4060, AM 4120 et AM 4240.

Il est possible de brancher jusqu'à 6 microphones en cascade sur un amplificateur (câble CAT 5 et fiche RJ 45)

Il est alimenté en 24 V par l'amplificateur (distance maximum 1 Km)

Il possède un carillon 2 ou 4 tons sélectionnable

Il est muni :

- de boutons de sélection et affichage de l'état des 4 zones
- d'un Microphone intégré
- d'un réglage de volume carillon et master

Caractéristiques :

- Pupitre d'appel à distance 4 zones
- Appel individuel 1 zone, plusieurs zones et appel général
- Capacité maximale sur un amplificateur : 6 microphones
- Le pupitre d'appel et l'amplificateur sont reliés par câble CAT 5
- Le pupitre d'appel est alimenté par l'amplificateur jusqu'à 1 km de distance (DC 24V)
- Conçu avec sélection de carillon de 2 et 4 tons (pré annonce)
- Réglage de volume micro et carillon
- Affichage : 10 indicateurs de niveaux

| CARACTERISTIQUES | PA-04 |
|------------------------|--------------------------|
| Type | Micro à condensateur |
| Mode de communication | Réglage de niveau |
| Capacité | 4 zones |
| Niveau de sortie | 1V/600 Ω |
| Bande passante | 80 – 18 000 Hz (+1/-3dB) |
| Distorsion | ≤ 1% |
| Consommation | 10 W |
| Distance communication | 1 Km |
| Alimentation | DC 24V |
| Dimensions (L x P x h) | 197 x 115 x 43,5 mm |
| Poids | 1 Kg (sans microphone) |

Désignation modèle

Pupitre d'appel 4 zones pour AM 4060, AM 4120 et AM 4240 PA-04
(code 02189)

